

POINT INTERNATIONAL SRL

www.pointelettronica.com point@pointelettronica.com

Valigia amplificata portatile - SHARP 100-2RM



Sistema di amplificazione portatile 30 W

Dotata di amplificatore da 30W . Due Ricevitori VHF incorporati e disponibili su due differenti frequenze. Il kit è completato con 2 trasmettitori ad impugnatura.

La valigetta viene fornita con batteria ricaricabile che consente una buona autonomia di funzionamento (circa 4 ore, in relazione alla potenza audio utilizzata).

2 ingressi jack 6,3mm : 1 per microfono a filo e 1 AUX
1 uscita jack 6,3mm: Line-OUT

Controllo toni: LO/HI

Letto CD/MP3 con ingresso USB.

E' quindi possibile riprodurre musica o parlato in formato MP3, registrato su computer e memorizzato in chiavetta di memoria o normale CD.

Ogni ingresso dispone di regolazione indipendente.

Specifiche tecniche:

Alimentazione: a rete, batteria interna od esterna

Tensione: AC 90-260 V switching

Canale radiomicrofono: doppio

Rapporto S/R: > 105dB

Sensibilità: -90dBm (rapp. S/R > 60 dB)

Distorsione armonica totale: < 0,5%

Risposta in frequenza: da 50Hz a 15KHz

Uscita audio: jack

Ingressi audio: MIC IN, AUX IN (jack)

Altoparlante 16,5 cm - 30W/40hm a banda intera

Batteria ricaricabile: 12V /2,7 AH

Dimensioni: 313x220x215 mm. Peso: 5,8 Kg.

Colore: Nero

Peso kg. 5,3
Borsa per il trasporto e
stativo (opzionali)

Potenza Max 30 W RMS - 50 di picco
Distorsione < 1 %
Risposta in freq. 50 Hz - 15KHz
Ingressi 1 o 2 ricevitori interni
1 microfono CD/MP3/USB /1 linea
Uscite Altoparlante 16,5 cm. A banda intera
Alimentazione rete 90-260 V AC switching
Alimentazione continua 12V V DC



SHARP 100-2 RM



TH 30203

Su richiesta RM da tasca con
microfono levelier

ACCESSORI

Borsa con tasche. mod. Sharp Cover
Supporto da terra mod. PST40
Microfono a filo mod. PM100

MODELLO:

SHARP 100 2 radiomicrofoni VHF